Notice d'utilisation des produits BERSUB:

EXPLO

AA

www.bersub.com

info@bersub.fr

DIVE LIGHT BERSUB www.bersub.com

EXPLO AA

ANNEE FABRICATION 2020

Félicitation, vous avez choisi un phare BERSUB de grande qualité. Afin d'en obtenir le maximum de satisfaction, veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation avant toute manipulation.

1 - Utilisation -

1-1- Les phares EXPLO AA sont alimentés par 6 piles LR6/AA 1,5V (ou en option 6 accumulateurs rechargeables LR6/AA NiMh)
Il est important d'utiliser des piles (ou accus) de très bonne qualité afin d'obtenir les meilleures performances.
Conseil : pour les accus rechargeables, nous vous recommandons d'en effectuer la charge la veille de votre plongée afin d'obtenir le maximum d'autonomie.

1-2- Mise en place des piles : Assurez-vous que le phare soit bien sec.
Étape 1 : dévisser le tube complet
Étape 2 : sortir le coupleur
Étape 3 : Insérer les piles dans le même sens que les pictogrammes du coupleur
Étape 4 : remettre le coupleur dans le tube
Étape 5 : Visser le tube dans le sens des aiguilles d'une montre. Les joints ont un traitement téflon et ne nécessitent pas de graissage

1-3- Changer le jeu de piles complet quand il est nécessaire de le faire mais éviter de ne changer que quelques piles afin d'éviter d'avoir des différences de tension.

1-4- Mise en marche du phare : Pousser la sécurité blanche en avant de l'interrupteur afin de libérer l'interrupteur. Tourner le sur la position désiré pour allumer le phare. Les différentes puissances vous permettent de jouer sur l'autonomie du phare et d'utiliser l'intensité désirée en fonction du sujet à éclairer.

1-5- En situation de non utilisation, « veillez à bien verrouiler la sécurité». Rincez le phare à l'eau douce et séchez-le avant stockage. Enlever les piles ou le coupleur complet pendant les périodes de non utilisation
Attention : Si vous utilisez des accus rechargeables, en situation de non utilisation, ceux-ci perdent plus d'1% de leur charge résiduelle par jour, de telle sorte qu'au bout d'un mois, ils ne leur restent guère plus de 70% de la charge.
Ne pas utiliser un jeu de piles ou accus plus longtemps que l'autonomie donnée afin d'éviter tout risque de dégazage.

1-6- Lors de voyage en avion, certaines compagnies aériennes demandent de retirer les piles des phares de plongée afin d'éviter tout risque d'éclairage intempestif.
1-7- Profondeur d'utilisation maxi : 300m

2 - Incidents

2-1- Pas d'allumage :
- les piles sont HS, ou les accus ne sont pas chargés.
- mauvais contact des piles dans leur support.
- inversion de sens des piles dans leur support.

2-2- Intrusion d'eau: dévissez rapidement le tube, rincez à l'eau douce et séchez immédiatement 1 H au soleil ou au sèche-cheveux.

3- Recyclage

Comme tout produit technique il est préconisé de faire réaliser une révision annuelle chez un détaillant spécialisé.
Garantie: Ces produits sont garantis deux ans pièces et main-d'œuvre, hors pièces d'usure. Cette garantie ne couvre pas une mauvaise utilisation du produit, négligence, démontage, choc, chutes ou surchauffe. La garantie commence à partir de la date d'achat indiquée par le revendeur sur cette fiche. Celle-ci doit être totalement complétée (date, tampon, signature) par le revendeur pour être valide. En cas de retour en garantie il est nécessaire de joindre cette fiche ainsi que la facture d'achat, à défaut, la garantie ne pourra pas être appliquée.

EXPLO AA

ANNEE FABRICATION 2020

Les caractéristiques sont données à titre indicatif, BERSUB se réserve le droit de les modifier sans préavis. BERSUB met à votre disposition un réseau de distributeurs agréés "SAV". Liste disponible sur demande ou sur www.bersub.com
De nombreux accessoires sont disponibles pour votre phare de plongée (protection, accus, vidéo, fixation…), n'hésitez pas à consulter notre site internet ou votre distributeur.

Attention : Il est impératif de ne jamais regarder directement la source lumineuse sous risque de graves séquelles oculaires.
Attention aux émissions des LED qui pourraient blesser ou irriter l'œil.

III Appareil de Classe 3 IEC 60417-5180 Device class 3 IEC 60417-5180	Luminaire avec écran de sécurité en verre. Faire remplacer tout écran de protection fissuré. Liminaire with glass safety screen. To replace any cracked protective shield
CE 12 Ce produit est conforme aux normes CE, suivant les directives 2006/95/CE du 12/12/2006 et 2004/108/CE du 15/12/2004 This product is CE compliant, following the guidelines2006/95/CE of 12/12/2006 and 2004/108/CE of 12/12/2004	Pour les pays de l'union Européenne : Votre produit doit être éliminé dans une structure de récupération et de recyclage appropriée. For the countries of the European Union : your product should be disposed of in a proper recycling structure
IPX8 Produit protégé contre l'immersion permanente Product protected against continuous immersion	Produit réalisé pour des conditions exceptionnelles d'emploi. Product made for exceptional conditions of use
UN38.3 Certification pour transport par avion des accus Lithium Lion	

	Tension	Accus	Poids		Angle de faisceau	Température de couleur	Autonomie
			immergé	émergé			
Explo 6	6 x AA/LR6		200g	450g	15°	5700K	0h45 à 2h20
Explo 6 Neutral	6 x AA/LR6		200g	450g	15°	4300K	0h45 à 2h20

EXPLO AA

ANNEE FABRICATION 2020

CARTE DE GARANTIE
Des produits BERSUB

Numéro: _____

Date d'achat: _____

Tampon du vendeur:

Visite technique (12 mois): _____

L'ensemble de ces éléments doit impérativement être indiqué au moment de l'achat du produit afin que la garantie puisse être validée.

BERSUB
235 ZA du Jasmin
73240 Saint Genix sur Guiers
France

EXPLO AA

ANNEE FABRICATION 2020